


N5EX

MUSIC SYNTHESIZER

AI² SYNTHESIS SYSTEM
64 VOICE POLYPHONY
ARPEGGIATOR
DYNAMIC STEREO EFFECTS

About the N5EX
Caractéristiques du N5EX
Über den N5EX
N5EXについて



PCI/F

GENERAL
MIDI
INSTRUMENT

KORG

E F G J ①

Caractéristiques du N5EX

Les fonctions suivantes du N5EX constituent des ajouts ou des modifications par rapport aux caractéristiques du N5. Veuillez donc lire ce qui suit en complément du "N1/N5 Manuel d'utilisation"

1. Ajouts dans "6. MIDI"

1) Ce qui suit a été ajouté à la section "Synchroniser l'arpeggiator" (p.77):

Lorsque l'arpeggiator du N5EX est activé, les messages MIDI suivants peuvent être utilisés pour contrôler l'arpeggiator à partir d'un ordinateur ou séquenceur externe.

F8 (MIDI Clock): Reçu lorsque Global Clock Source = MIDI ou PCIF. Le réglage de vitesse de l'arpeggiator effectué sur le N5EX est ignoré.

FA (MIDI Start): Lorsque le réglage Latch/Key Sync de l'arpeggiator est OFF ou LATCH, la réception de ce message MIDI ramène le motif d'arpège au début.

FC (MIDI Stop): A la réception de ce message MIDI, l'arpège s'arrête. L'arpeggiator n'est pas coupé; il entre dans un mode d'attente, comme avant qu'une touche ne soit enfoncée.

- * Lorsque Global Clock Source = INT, ces messages ne sont pas reçus.
- * Lorsque Global Clock Source = MIDI, ces messages peuvent être reçus via MIDI et ont l'effet décrit.
- * Lorsque Global Clock Source = PCIF, ces messages peuvent être reçus via PCIF et ont l'effet décrit.

2) Ajoutez ce qui suit à la fin de la page 77.

Changer de Performance

Si vous souhaitez sélectionner une autre Performance N5EX (01-32) à partir de votre ordinateur/séquenceur, servez-vous des messages de sélection de banque [Bn, 00, 5F] (CC00) et de changement de programme [Cn, pp] (pp: 00-1F, Performances 01-32). Toutefois le LSB (ou OSI, octet de statut inférieur) du message de sélection de banque est ignoré. En outre, ces messages ne sont reçus que sur le canal MIDI spécifié par le réglage <CH> (canal exclusif). Ces messages ne sont reçus qu'en mode Performance Play et en mode Multi.

Exemple de transmission (lorsque le canal exclusif = 01)
B0, 00, 5F : Bank MSB = 5F (hex) = 95
C0, 01 : Passe à la Performance 02

2. Ajouts et modifications des données techniques

1) Ce qui suit a été ajouté aux sections suivantes:

Liste de Performances (p.103):

```
*****
*                                     *
*                               Performance List                               *
*                                     *
*****
[Performance Change]
| Bank Select (MSB:LSB) | 5F:xx (LSB ignore) |
| Program No.          | 00 to 1F (=Perform01 to 32) |
*****
```

Message système en temps réel (p.103):

```
*****
*                                     *
*                               System Realtime Message                       *
*                                     *
*****
[System Realtime Message]
| MIDI Clock | F8 |
| MIDI Start  | FA |
| MIDI Stop   | FC |
*****
```

- * When Global Clock Source = INT, these messages are not received.
- * When Global Clock Source = MIDI, these messages can be received from MIDI and will function as described.
- * When Global Clock Source = PCIF, these messages can be received from PCIF and will function as described.

2) La section concernant les Messages exclusifs universels a été modifiée comme suit (p.104):

```
*****
*                                     *
*                               Universal exclusive messages                   *
*                                     *
*****
[Universal System Exclusive Message]
Device Inquiry  F0,7E,nn,06,01,F7
GM Mode ON     F0,7E,nn,09,01,F7
Master Volume  F0,7F,nn,04,01,11,mm,F7 mm : 00h_7Fh 0_127
Master Balance F0,7F,nn,04,02,11,mm,F7 mm : 00h_40h_7Fh 0_64_127
                                                         (L63_Center_R63)

* nn : receive channel 00h_0Fh = Receive if EXCL channel (in
  Global Mode)
  7Fh = Receive any Channel
* 11 : value LSB has no effect
[Device Inquiry Reply]
Data(HEX) Val(HEX) Description
-----
F0h           Exclusive Status
7Eh           Exclusive Non Realtime
0nh           00h_0Fh Exclusive Channel (Global Parameter)
06h           Inquiry Message
02h           Identity Reply
42h           KORG ID (MANUFACTURERS ID)
4Ch           N5EX/N5/N1 ID (FAMILY CODE LSB)
00h           (FAMILY CODE MSB)
**h          1Dh,0Fh 1Dh=N5EX, 0Fh=N1 (MEMBER CODE LSB)
00h           (MEMBER CODE MSB)
**h          00h_63h SYSTEM Minor Version (Minor Version LSB)
00h           (Minor Version MSB)
**h          00h_63h SYSTEM Major Version (Major Version LSB)
00h           (Major Version MSB)
F7h           End of Exclusive
* Transmitted in response to a 'Device Inquiry' (F0, 7E, nn, 06,
  01, F7) message.
```

3. Changement des spécifications pour le N5EX.

La capacité de la mémoire de formes d'onde a été modifiée (p.109):

Mémoire de formes d'onde: PCM 18 Mo

Über den N5EX

Die folgenden Funktionen des N5EX sind Ergänzungen zu oder Änderungen an den technischen Daten des N5. Bitte lesen Sie diese Informationen zusammen mit dem "N1/N5 Bedienungshandbuch".

1. Ergänzungen unter "6. Über MIDI"

1) Die folgenden Funktionen wurden unter "Arpeggiator Synchronisieren" (Seite 77) hinzugefügt:

Bei eingeschalteter Arpeggio-Funktion des N5EX können Sie mit den folgenden MIDI-Meldungen den Arpeggiator über einen angeschlossenen Computer/Sequencer steuern.

F8 (MIDI Clock): Wird empfangen, wenn Global Clock Source = MIDI oder PCIF. Die Arpeggio-Geschwindigkeitseinstellung des N5EX selbst wird ignoriert.

FA (MIDI Start): Wenn die Latch/Key Sync-Einstellung des Arpeggiators auf OFF oder LATCH gesetzt ist, wird das Arpeggio-Pattern beim Empfang dieser MIDI-Meldung an seinen Anfang zurückgesetzt.

FC (MIDI Stop): Beim Empfang dieser MIDI-Meldung wird das Arpeggio angehalten. Die Arpeggio-Funktion selbst wird nicht ausgeschaltet—es wird vielmehr ein Status hergestellt, in dem noch keine Taste angeschlagen wurde.

- * Bei Global Clock Source = INT werden diese Meldungen nicht empfangen.
- * Bei Global Clock Source = MIDI können diese Meldungen via MIDI empfangen werden und sie funktionieren wie beschrieben.
- * Bei Global Clock Source = PCIF können diese Meldungen via PCIF empfangen werden und sie funktionieren wie beschrieben.

2) Fügen Sie folgenden Punkt ans Ende von Seite 77 an.

Performance wechseln

Wenn Sie eine andere N5EX Performance (01-32) über Ihren Computer/Sequencer wählen möchten, verwenden Sie **Bank Select [Bn, 00, 5F]** (Control Change #00) und **Program Change [Cn, pp]** (pp: 00-1F, Performances 01-32). Das Bank Select LSB wird allerdings ignoriert. Diese Meldungen werden außerdem nur auf dem MIDI-Kanal empfangen, der mit der <Exclusive Channel> Einstellung festgelegt wurde. Diese Meldungen werden nur im Performance Play- und Multi-Modus empfangen.

Beispiel für die Übertragung (wenn EXCL ch. = 01)
 B0, 00, 5F : Bank MSB = 5F (hex) = 95
 C0, 01 : Wechsel auf Performance 02

2. Ergänzungen und Änderungen an den technischen Informationen

1) Folgende Informationen wurden der Performance List (Seite 103) hinzugefügt:

```
*****
*                                     *
*                               Performance List *
*                                     *
*****
[Performance Change]
-----
| Bank Select (MSB:LSB) | 5F:xx (LSB ignore) |
-----
| Program No.          | 00 to 1F (=Perform01 to 32) |
-----
*****
```

System Realtime Message (Seite 103) hinzugefügt:

```
*****
*                                     *
*                               System Realtime Message *
*                                     *
*****
[System Realtime Message]
-----
| MIDI Clock          | F8 |
-----
| MIDI Start          | FA |
-----
| MIDI Stop           | FC |
-----
*****
```

- * Bei Global Clock Source = INT werden diese Meldungen nicht empfangen.
- * Bei Global Clock Source = MIDI können diese Meldungen via MIDI empfangen werden und sie funktionieren wie beschrieben.
- * Bei Global Clock Source = PCIF können diese Meldungen via PCIF empfangen werden und sie funktionieren wie beschrieben.

2) Der Abschnitt über Universal Exclusive Messages wurde wie folgt modifiziert (Seite 104):

```
*****
*                                     *
*                               Universal exclusive messages *
*                                     *
*****
[Universal System Exclusive Message]
Device Inquiry F0,7E,nn,06,01,F7
GM Mode ON    F0,7E,nn,09,01,F7
Master Volume F0,7F,nn,04,01,11,mm,F7 mm : 00h_7Fh 0_127
Master Balance F0,7F,nn,04,02,11,mm,F7 mm : 00h_40h_7Fh 0_64_127
                                                (L63_Center_R63)

* nn : receive channel 00h_0Fh = Receive if EXCL channel (in
  Global Mode)
  7Fh = Receive any Channel

* 11 : der LSB Wert ist wirkungslos
```

```
[Device Inquiry Reply]
Data(HEX) Val(HEX) Description
-----
F0h           Exclusive Status
7Eh           Exclusive Non Realtime
0nh           00h_0Fh Exclusive Channel (Global Parameter)
06h           Inquiry Message
02h           Identity Reply
42h           KORG ID (MANUFACTURERS ID)
4Ch           N5EX/N5/N1 ID (FAMILY CODE LSB)
00h           (FAMILY CODE MSB)
**h          1Dh_0Fh 1Dh=N5EX, 0Fh=N1 (MEMBER CODE LSB)
00h           (MEMBER CODE MSB)
**h          00h_63h SYSTEM Minor Version (Minor Version LSB)
00h           (Minor Version MSB)
**h          00h_63h SYSTEM Major Version (Major Version LSB)
00h           (Major Version MSB)
F7h           End of Exclusive
```

* Gesendet als Reaktion auf eine Device Inquiry-Meldung (F0, 7E, nn, 06, 01, F7).

3. Änderungen an den technischen Daten des N5EX:

Die Größe des Wellenformspeichers hat sich wie folgt geändert (Seite 109):

Wellenformspeicher	PCM 18 MB
--------------------	-----------

N5EXについて

N5EXでは、N5に以下の仕様が追加または変更されます。同梱の“N1/N5取扱説明書”と一緒に読んでください。

1. 「6. MIDIについて」の追加

1) 「アルペジエータの同期演奏をする」(P.79)の項目に以下を追加します。

N5EXでは、アルペジオ機能がオンのとき、接続されたコンピュータ/シーケンサからアルペジエータを次のMIDI情報でコントロールすることができます。

F8 (MIDI Clock): Global ClockSource=MIDI or PCIFのときに受信します。本体のアルペジオ・スピードの設定は無視されます。

FA (MIDI Start): アルペジエータのラッチ/キーシンクの設定がオフまたはLATCHのとき、このMIDI情報を受信するとアルペジオ・パターンが先頭に戻ります。

FC (MIDI Stop): このMIDI情報を受信するとアルペジオが停止します。アルペジオ機能がオフになるのではなく、鍵盤を押さえる前の状態になります。

- * Global ClockSource=INTのときは受信しません。
- * Global ClockSource=MIDIのとき、MIDIからの受信で動作します。
- * Global ClockSource=PCIFのとき、PCIFからの受信で動作します。

2) P.79の最後に以下の項目を追加します。

パフォーマンスを変える

コンピュータ/シーケンサからパフォーマンス(01~32)を切り替えるときは、音色(プログラム/コンビネーション)を切り替えるのと同様に**バンク・セレクト**[Bn, 00, 5F](コントロール・チェンジ#00)と、**プログラム・チェンジ**[Cn, pp](pp: 00~1F、パフォーマンス01~32)を使います。ただしLSBは無視します。またく**エクスクルーシブ・チャンネル**のMIDIチャンネルでのみ受信します。Performance PlayモードとMultiモードでのみ受信します。

送信例(EXCL ch.=01の場合)

B0, 00, 5F: Bank MSB = 5F(hex) = 95

C0, 01: パフォーマンス02への切り替え

2. 技術資料の追加と変更

1) 以下の資料を追加します。

Performance List (P.105)

```
*****
*                                     *
*                                     バフォーマンスリスト                                     *
*                                     *
*****
[Performance Change]
+-----+-----+-----+
| Bank Select (MSB:LSB) | 5F: xx   (LSB ignore) |
+-----+-----+-----+
| Program No.           | 00 to 1F (=Perform01 to 32)|
+-----+-----+-----+
```

System Realtime Message (P.105)

```
*****
*                                     *
*                                     システム リアルタイム メッセージ                                     *
*                                     *
*****
[System Realtime Message]
+-----+-----+
| MIDI Clock | F8
+-----+-----+
| MIDI Start  | FA
+-----+-----+
| MIDI Stop   | FC
+-----+-----+
```

- * Global ClockSource=INTのときは受信しません。
- * Global ClockSource=MIDIのときMIDIからの受信で動作します。
- * Global ClockSource=PCIFのときPCIFからの受信で動作します。

2) ユニバーサル・エクスクルーシブ・メッセージ(P.106)を以下のように変更します。

```
*****
*                                     *
*                                     ユニバーサル エクスクルーシブ メッセージ                                     *
*                                     *
*****
[Universal System Exclusive Message]
Device Inquiry  F0, 7E, nn, 06, 01, F7
GM Mode ON     F0, 7E, nn, 09, 01, F7
Master Volume  F0, 7F, nn, 04, 01, 11, mm, F7 mm : 00h_7Fh  0_127
Master Balance F0, 7F, nn, 04, 02, 11, mm, F7 mm : 00h_40h_7Fh 0_64_127
                                                         (L63_Center_R63)

* nn : receive channel 00h_0Fh = Receive if EXCL channel (in Global
Mode)
7Fh = Receive any Channel

* 11 : value LSB has no effect
```

Data(HEX)	Val (HEX)	Description
F0h		Exclusive Status
7Eh		Exclusive Non Realtime
0nh	00h_0Fh	Exclusive Channel (Global Parameter)
06h		Inquiry Message
02h		Identity Reply
42h		KORG ID (MANUFACTURERS ID)
4Ch		N5EX/N5/N1 ID (FAMILY CODE LSB)
00h		(FAMILY CODE MSB)
**h	1Dh, 0Fh	1Dh=N5EX, 0Fh=N1 (MEMBER CODE LSB)
00h		(MEMBER CODE MSB)
**h	00h_63h	SYSTEM Minor Version (Minor Version LSB)
00h		(Minor Version MSB)
**h	00h_63h	SYSTEM Major Version (Major Version LSB)
00h		(Major Version MSB)
F7h		End of Exclusive

* Device Inquiry' (F0, 7E, nn, 06, 01, F7) メッセージで送信します。

3. 仕様の変更

仕様(P.111)の波形メモリーの値を以下のように変更します。

波形メモリー	PCM 18M Bytes
--------	---------------

Additions and changes to the Voice Name List

Ajouts et modifications de la Liste des sons

Ergänzungen und Änderungen an der Stimmennamensliste

Voice Name Listの追加と変更

- Performances have been added.
Des Performances ont été ajoutées.
Es wurden Performances hinzugefügt.
Performanceを追加します。
- PrgU (N5), CmbU (N5), MultiSample, and DrumSample have been changed.
Les séries PrgU (N5), CmbU (N5), MultiSample et DrumSample ont été modifiées.
PrgU (N5), CmbU (N5), Multisamples und Drumsamples wurden geändert.
PrgU (N5), CmbU (N5), MultiSample, DrumSampleを変更します。

Performance

Bank Select MSB = 95, LSB = Ignored Ignored Ignoriert 無視する

PC	Upper		Lower		Type	Arpeggio Type
1	CmbU	0 Alignment	GM-a	1 Piano 1	-	4 ALT2
2	CmbU	42 IceClimber	PrgA	26 ReMixBass	Split	12 B-TECHNO
3	CmbU	25 Mr."BX-3"	CmbB	49 RapToolKit	Split	18 D-JUNGLE
4	CmbC	50 Encounters	PrgA	43 CoCo	Layer	7 ARP 2
5	PrgC	84 Wah Clav	CmbB	9 Dance Trak	Split	17 D-TECHNO
6	CmbU	16 Hip House	PrgB	56 Deep House	Split	12 B-TECHNO
7	CmbB	76 Bass/Brass	KDrm	26 Analog Kit	Split	17 D-TECHNO
8	CmbB	64 Maya Dance	CmbB	64 Maya Dance	Split	15 B-SOUL
9	PrgU	71 N1 Dyno EP	PrgB	36 Stein Bass	Split	14 B-FUNK
10	CmbA	17 BigStrings	CmbB	27 Nutcracker	Layer	17 D-TECHNO
11	CmbA	70 Uni Verse	PrgC	56 Bass Zap	Split	10 ARP 5
12	CmbU	23 Indian Jam	CmbC	23 Ghame Jana	Split	20 D-R&B
13	CmbU	74 WaveGuitar	PrgA	96 ChromeBass	Split	13 B-DANCE
14	CmbB	49 RapToolKit	yDr2	26 Analog	Split	20 D-R&B
15	CmbC	54 Dole Bee	CmbB	6 House Mix	Split	14 B-FUNK
16	CmbU	79 Beam Me Up	CmbU	59 Borg Space	Split	11 ARP 6
17	CmbA	93 Morocco	kDrm	26 Analog Kit	Split	17 D-TECHNO
18	CmbB	73 Botswana	CmbA	73 Wet Lands	Split	13 B-DANCE
19	CmbU	1 Zinger EP	CmbC	13 Percolator	Layer	6 ARP 1
20	CmbB	16 PhaseTwins	CmbU	36 Rezzo Rave	Split	14 B-FUNK
21	CmbU	12 12ToneBelz	CmbB	90 InTheMaze	Split	6 ARP 1
22	CmbU	54 Gtr/Flute	CmbU	86 Latin Band	Split	15 B-SOUL
23	CmbA	10 Melotronic	CmbU	6 VoxD'House	Split	12 B-TECHNO
24	CmbU	76 BS&StPiano	yDr2	41 Brush	Split	20 D-R&B
25	CmbA	91 Accordion	CmbB	94 Bavaria	Split	9 ARP 4
26	CmbA	90 Fade Away	CmbB	80 Rezolution	Split	6 ARP 1
27	CmbA	76 Bass&Vibes	rDrm	41 BRUSH	Split	17 D-TECHNO
28	CmbB	30 First*Snow	CmbC	80 Alienesque	Split	5 RANDOM
29	CmbB	98 Lead & Pad	CmbA	64 Oh-La-La !	Split	2 DOWN
30	CmbU	95 Eruption	CmbU	5 Fast Perc	Split	16 B-JAZZ
31	CmbC	90 FirstLight	CmbU	70 Luminous	Layer	5 RANDOM
32	PrgB	88 03R/WPulse	PrgA	38 Xanalog	Layer	4 ALT2

PrgU (N5) → PrgU (N5EX)

Bank Select MSB = 80, LSB = Ignored Ignored Ignoriert
無視する
MSB = 0, LSB = 0 (05R/W Map)

CmbU (N5) → CmbU (N5EX)

Bank Select MSB = 88, LSB = Ignored Ignored Ignoriert
無視する

PC	Name
0	Expansions
1	St. Piano
2	BigBadBari
3	Droid Beat
4	RosewoodGt
5	Rock Organ
6	WalkinBass
7	Symphony
8	Modular 3C
9	Techno Kit
10	Color Pad
11	N1WhirlyEP
12	Big Brass
13	Band Hit
14	AcousticGT
15	VintageBX3
16	Solid Bass
17	LightVoice
18	Solo Synth
19	Harp Gliss
20	PlanetS+H
21	DWGS Dream
22	Reed&Flute
23	Throbmastr
24	Air Guitar
25	N1JazzOrg
26	AnaSawBass
27	WindString
28	Mega Keys
29	Power Drum
30	GlideSweep
31	N1 A.Piano
32	TP & Brass
33	Visitors
34	PedalSteel
35	StageOrgan
36	SuperRound
37	Divisi
38	SynthBrass
39	ODRaveKit
40	AnaSquares
41	N1StageEP
42	V.S. Brass
43	PluggedIn
44	Strummers
45	SmallPipes
46	Slap&Slide
47	MixedChoir
48	Pizarro's
49	SteelDrums

PC	Name
50	Intro Pad
51	Piano Pads
52	Fox Horns
53	Ark Textur
54	N1 Clav
55	N1 Organ
56	Snap Bass
57	Horns&Bows
58	Syn Bottle
59	BadWeather
60	KorgStatio
61	N1GrandEP
62	SopranoAir
63	Synthasaur
64	O.D. Lead
65	Brilliant
66	StringSlap
67	St.Quartet
68	Pulse
69	[ComboKit]
70	Padonomic
71	N1 Dyno EP
72	Orch&Horns
73	CraterDust
74	Stadium GT
75	WhiteShade
76	Digi Bass
77	ArcoString
78	WhiteHorns
79	ChurchBell
80	The Voyage
81	EP&Waves
82	SuperBrass
83	Smash It
84	Mega Clav
85	MasterFisa
86	LowRezBass
87	Super Pizz
88	SynLead 1
89	InTheTrees
90	VeloSweep
91	Magic Tines
92	Big Bones
93	SonicBlast
94	Guitar Pad
95	Perc Trem
96	Big Mini
97	GlassVoice
98	Lead Stab
99	Good Vibes

PC	Name
0	Alignment
1	Zinger EP
2	Acappella
3	Rain Dance
4	Blue Bass
5	Fast Perc
6	VoxD'House
7	Midnight
8	Pulse:Mod
9	FilmDrama
10	Moonrise
11	PianoMagic
12	12ToneBelz
13	Afro/Cuban
14	CrankItUp!
15	SwingHorns
16	Hip House
17	Sweeteners
18	Mega Pulse
19	Wild Rave
20	Flangesty
21	Dynamite
22	Goodbyes
23	Indian Jam
24	FolkGuitar
25	Mr. "BX-3"
26	Dyno Split
27	Pizz A Pie
28	DroidRoad
29	DJ*ToolBox
30	Futurist
31	Cyclic EP
32	Vox Bells
33	NightTrain
34	Tune Smith
35	16 Horns
36	Rezzo Rave
37	LegatoReed
38	CanyonView
39	UnderWorld
40	Dizzying
41	Vox King
42	IceClimber
43	Zen Garden
44	Iron Layer
45	GreatOrgan
46	ForceField
47	The Loner
48	New Rave
49	Stereo Kit

PC	Name
50	Chem Lab
51	Beefy EP
52	Wordless
53	Discovery
54	Gtr/Flute
55	Fanfare
56	Virtuals
57	5000 BC
58	TheModKnob
59	Borg Space
60	DreamPulse
61	InYourEyes
62	The Light
63	Big Ben
64	Mr. Metal
65	N1JazzMan
66	Split Bass
67	Strings
68	PureAnalog
69	Invaders
70	Luminous
71	Ballad EP
72	Nashville
73	Witch Hunt
74	WaveGuitar
75	Trpt&Bones
76	BS&StPiano
77	Heavy Bows
78	TheLastOne
79	Beam Me Up
80	Generators
81	ProStageEP
82	Child Song
83	Instanbul
84	RezStakBS
85	OverLoad!
86	Latin Band
87	FreshRosin
88	GlassPipes
89	Elements
90	PowderSnow
91	Mouth Harp
92	Sea Horses
93	Trinidad
94	AtTheFeast
95	Eruption
96	CelticBand
97	HarpString
98	Unison
99	MotherShip

MultiSample

0	A.Piano1	70	F.Guitar1V	140	SynBass2LP	210	BrightHorn	280	MarcTree1V
1	A.Piano1w	71	F.Guitar2	141	SynthBass3	211	FlugelHorn	281	MrcTre1VNT
2	A.Piano1LP	72	A.GtrHarm	142	RezBass1	212	Trombone1	282	MarcTree2
3	A.Piano2	73	E.Guitar1	143	RezBass2	213	Trombone2	283	MrcTree2NT
4	A.Piano2w	74	E.Guitr1V	144	RezBass3	214	Trumpet	284	MarcTree2V
5	M1Piano	75	E.Guitar2	145	RezBass3LP	215	TrumpetLP	285	MrcTre2VNT
6	M1Pianow	76	E.Guitar3	146	MiniBass	216	MuteTP	286	TriRoll
7	GrandEP	77	MuteGuitar	147	HouseBass	217	MuteTPLP	287	TriRollNT
8	E.Piano1	78	FunkyGtr	148	FMBass	218	Brass1	288	TriRollV
9	E.Piano1w	79	FunkyGtrV	149	FMBassLP	219	Brass1LP	289	TriRollVNT
10	E.Piano1LP	80	E.GtrHarm	150	BassSlide	220	Brass2	290	Clicker
11	E.Piano2	81	E.GtrHramV	151	StringSlap	221	Brass2LP	291	ClickerNT
12	E.Piano2w	82	DistGuitar	152	Kalimba	222	BrassFall	292	CastRoll
13	E.Piano2LP	83	DistGtrLP	153	MusicBox	223	StringEns.	293	CastRollNT
14	SoftEP	84	DistGuitrV	154	MusicBoxLP	224	StrEns.V1	294	Lore
15	SoftEPLP	85	OverDrive	155	LogDrum	225	StrEns.V2	295	LoreNT
16	HardEP	86	OverDrvLP	156	Marimba	226	StrEns.V3	296	Waterphone
17	HardEPw	87	OverDrvF4	157	Marimbaw	227	AnaStrings	297	Crickets1
18	HardEPLP	88	MuteDstGtr	158	Xylophone	228	AnaStr.V1	298	Crickts1NT
19	StageEP	89	MtDstGtrV	159	SynMallet	229	AnaStr.V2	299	Crickets2
20	StageEPw	90	DstGtrHarm	160	Vibe	230	AnaStr.V3	300	Crickts2NT
21	PianoPad1	91	PowerChord	161	Vibew	231	PWM	301	MagicBell
22	PianoPad2	92	PowerChdV	162	Celesta	232	Violin	302	TronUp
23	Clav	93	OverDvChrd	163	Glocken1	233	Viola	303	TronUpLP
24	Clavw	94	PowerGtr	164	Glocken2	234	Cello	304	TronUpNT
25	ClavLP	95	PowerGtrV	165	BrightBell	235	CelloLP	305	FluteFX
26	Harpicord	96	GtScratch	166	B.BellLP	236	CBs.&Cello	306	FluteFXLP
27	Harpicdww	97	GtrSlide	167	MetalBell	237	Pizzicato	307	Flutter
28	HarpicdLP	98	GtCutNois1	168	M.BellLP	238	Voice	308	FlutterLP
29	PercOrgan1	99	GtCutNois2	169	Gamelan	239	Choir	309	HarpUp
30	PercOrg1LP	100	Chic1	170	Pole	240	SoftChoir	310	HarpUpLP
31	PercOrgan2	101	Chic2	171	PoleLP	241	AirVox	311	JungGliss
32	PercOrg2LP	102	Stick	172	Tubular	242	DooVoice	312	JungGlisLP
33	Organ1	103	Sitar1	173	ChurchBell	243	DooVoiceLP	313	MalletLoop
34	Organ1LP	104	Sitar2	174	FingCymbal	244	SynVox	314	MalletLpNT
35	Organ2	105	Sitar2LP	175	FingCymbNT	245	SynVoxLP	315	Boogeta
36	Organ2LP	106	Tambura	176	Gong	246	GlassVox	316	Sporing
37	Organ3	107	TamburaLP	177	GongLP	247	WhitePad	317	Rattle
38	Organ4	108	Santur	178	SplitDrum	248	EtherBell	318	Kava
39	Organ5	109	Bouzouki	179	SplitBell	249	E.BellLP	319	Fever1
40	Organ6	110	BouzoukiLP	180	Flute	250	Ghostly	320	Fever2
41	Organ6LP	111	Mandolin	181	TinFlute	251	MegaPad	321	Scratchar
42	VoxOrgan1	112	Banjo	182	TinFluteLP	252	SynthPad	322	Zappers1
43	VoxOrgan2	113	Shamisen	183	PanFlute	253	SynthPadA	323	Zappers2
44	VoxOrgan3	114	Koto	184	PanFluteLP	254	Spectrum1	324	Bugs
45	RotaryOrg1	115	Uood	185	Shakuhachi	255	Spectrum2	325	Surfy
46	Rotary1LP	116	Harp	186	ShakhachiV	256	WaveSweep	326	SeighBell
47	RotaryOrg2	117	Ukulele	187	ShakhachLP	257	WaveSweepA	327	Sagatty
48	SuperBX-3	118	MandlinTrm	188	Bottle	258	WaveSweepB	328	SagattyNT
49	SuperBX3LP	119	A.Bass1	189	Recorder	259	MouthHarp1	329	ElecBeat
50	Dist.Organ	120	A.Bass1LP	190	Ocarina	260	MouthHrp1A	330	Idling
51	Dist.OrgLP	121	A.Bass2	191	Oboe	261	MouthHarp2	331	EthnicBeat
52	PipeOrgan1	122	A.Bass2LP	192	EnglishHrn	262	MouthHrp2A	332	Tap-A
53	PipeOrg1LP	123	E.Bass1	193	Eng.HornLP	263	MouthHarps	333	Tap-B
54	PipeOrgan2	124	E.Bass1LP	194	BasoonOboe	264	ChromRes	334	Tap-C
55	PipeOrg2LP	125	E.Bass2	195	BsonOboeLP	265	WahFuzz	335	Mini1a
56	PipeOrgan3	126	E.Bass2LP	196	Clarinet	266	Applause	336	Digital1
57	PipeOrg3LP	127	PickBass1	197	ClarinetLP	267	Stadium	337	VS102
58	CheeseOrg	128	PicBass1LP	198	Bari.Sax	268	BrushNoise	338	VS48
59	Musette	129	PickBass2	199	Bari.SaxLP	269	BruNoiseNT	339	VS52
60	MusetteV	130	PickBass3	200	TenorSax	270	WhiteNoise	340	VS58
61	Bandneon	131	Fretless	201	T.SaxLP	271	WhiteNoiNT	341	VS71
62	BandneonLP	132	FretlessLP	202	AltoSax	272	Jetstar	342	VS72
63	Accordion	133	SlapBass1	203	A.SaxLP	273	JetstarLP	343	VS88
64	AcordionLP	134	SlapBass2	204	SopranoSax	274	JetstrLPNT	344	VS89
65	Harmonica	135	SlpBass2LP	205	S.SaxLP	275	BrushSwirl	345	13-35
66	G.Guitar	136	SlapBass3	206	BagPipe	276	Thing	346	DWGSOrgan1
67	G.GuitarLP	137	SynthBass1	207	Tuba	277	ThingNT	347	DWGSOrgan2
68	F.Guitar1	138	SynBass1LP	208	TubaLP	278	MarcTree1	348	DWGSE.P.
69	F.Gtr1LP	139	SynthBass2	209	Horn	279	MrcTree1NT	349	Saw

350	Square
351	Ramp
352	Pulse25%
353	Pulse8%
354	Pulse4%
355	SynSine
356	Sine
357	OrchHit
358	ImpactHitL
359	ImpactHitR
360	RaveHitL
361	RaveHitR
362	PhillyHit
363	PowerSnare
364	SynSnare
365	SnareRl/Ht
366	Fist
367	StickHit
368	SideStick
369	SideStikNT
370	TimbleSide
371	TimblSidNT
372	Indust
373	TaikoHit
374	SynRim
375	SynRimNT
376	Click
377	CrashCym
378	CrashCymLP
379	CrashLPNT
380	ChinaCym
381	ChinaCymLP
382	SplashCym
383	OrchCrash
384	TiteHH
385	TiteHHNT
386	OpenHH
387	CloseSynHH
388	OpenSynHH
389	BellRide
390	PingRide
391	OrchB.Drm
392	Tom1
393	Tom2Hi
394	Tom2Lo
395	ProccesTom
396	OilDrum
397	SynTom1
398	SynTom2
399	VocalSnare
400	SolidHit
401	SteelDrum
402	SteelDrmLP
403	Timapni
404	TimpaniLP
405	Taiko
406	Tsuzumi
407	LowBongo
408	SlapBongo
409	OpenConga
410	SlapConga
411	PalmConga
412	MuteConga
413	Baya
414	Tabla1
415	Tabla2
416	Djembe
417	Maracas
418	SynMaracas
419	SynMarcsNT

420	Cabasa
421	CabasaNT
422	Sagat
423	SagatNT
424	Tambourine
425	JingleBell
426	MuteTriang
427	OpenTriang
428	Agogo
429	CowBell
430	Timbale
431	WoodBlock1
432	WoodBlock2
433	WoodBlock3
434	Claves
435	SynClaves
436	Castanet
437	CastanetNT
438	CastanetV
439	FingerSnap
440	FingSnapNT
441	Snap
442	SnapNT
443	Drop
444	CorkPop
445	Vibraslap
446	Guiro
447	GuiroLP
448	HandClap
449	HandClapNT
450	GunShot1
451	GlassBreak
452	MetalHit
453	Pull1
454	Pull1NT
455	Pull2
456	Pull2NT
457	HandDrill
458	HandDriLNT
459	Zap1
460	Zap2
461	FretZap1
462	FretZap2
463	ScratchHi
464	ScratchHiNT
465	ScratchLo
466	ScratchLoNT
467	ScratchDbl
468	ScratchDblNT
469	Scratcha
470	Rev.Kick
471	Rev.ConBD
472	RevSnare1
473	Rev.Snare2
474	Rev.Snare3
475	Rev.Cymbal
476	Rev.Tom1
477	Rev.Tom2
478	Samurai!
479	Growl1
480	Growl1NT
481	Monkey1
482	Monkey2
483	Rain
484	Thunder
485	Wind
486	Seashore
487	SeashoreV
488	Stream
489	Bubble

490	Bird1
491	Bird2
492	Kitty
493	Dog
494	Growl2
495	Gallop
496	Laughing
497	LaughingV
498	Scream
499	Punch
500	HartBeat
501	Footstep1
502	Footstep2
503	Telephone1
504	Telephone2
505	DoorCreak
506	DoorSlam
507	CarEngine
508	CarEnginLP
509	CarStop
510	CarPass
511	CarCrash
512	Siren
513	Train
514	Helicopter
515	GunShot2
516	MachineGun
517	LaserGun
518	Explosion
519	DJKit1
520	DJKit2
521	Scratches
522	OrchPerc
523	Loopey
524	ClockWorks
525	MusicalLoop
526	Manimals
527	DownLo
528	St.Piano L
529	St.Piano R
530	A.Piano 3
531	A.Piano 3w
532	Grand EP 2
533	Grand EP2w
534	E.Piano 3
535	E.Piano 3w
536	E.Piano3LP
537	Stage EP 2
538	Stage EP2w
539	StageEP2LP
540	Dyno EP 1
541	Dyno EP 1w
542	DynoEP1 LP
543	Dyno EP 2
544	Dyno EP 2w
545	DynoEP2 LP
546	Wurly EP
547	Wurly EP w
548	WurlyEP LP
549	PianoPad 3
550	P.Pad 3 LP
551	Clav 2
552	Clav 2 w
553	Clav 2 LP
554	Organ 7
555	Organ 7 LP
556	Organ 8
557	Organ 8 LP
558	DWGS EP 2
559	DWGS EP 3

560	DWGS EP 4
561	DWGS EP 5
562	DWGS EP 6

DrumSample

0	FatKick
1	RockKick
2	Ambi.Kick
3	CrispKick
4	PunchKick
5	DryKick
6	RealKick
7	GatedKick
8	ProcesKick
9	MetalKick
10	DanceKick
11	SynKick1
12	SynKick2
13	SynKick3
14	SynKick4
15	OrchB.Drm
16	Snare1
17	Snare2
18	Snare3
19	Snare4
20	PicloSnare
21	SoftSnare
22	LightSnare
23	DrySnare
24	TightSnare
25	Ambi.Snare
26	RockSnare
27	GatedSnare
28	PowerSnare
29	RollSnare1
30	RollSnare2
31	SynSnare1
32	SynSnare2
33	VocalSnr1
34	VocalSnr2
35	Fist
36	BrushSlap
37	BrushTap
38	BrushSwish
39	BrushSwirl
40	StickHit
41	SideStick
42	SynRim
43	CrashCym
44	CrashLP
45	ChinaCym
46	ChinaLP
47	SplashCym
48	SplashLP
49	OrchCym
50	OrchCymLP
51	TiteHH
52	CloseHH
53	OpenHH
54	PedalHH
55	CloseSynHH
56	OpenSynHH
57	RideEdge
58	RideCup
59	RideCym1
60	RideCym2
61	Tom1Hi
62	Tom1Lo
63	Tom2Hi
64	Tom2HiV
65	Tom2Lo
66	Tom2LoV
67	ProcessTom
68	OilDrum
69	SynTom1

70	SynTom2Hi
71	SynTom2Lo
72	SolidHit
73	BrushTom
74	BrushTomV
75	Timpani
76	TaikoHi
77	TaikoLo
78	LoBongo
79	HiBongo
80	SlapBongo
81	Tsuzumi
82	OpenConga
83	SlapConga
84	PalmConga
85	MuteConga
86	Baya1
87	Baya2
88	Tabla1
89	Tabla2
90	Tabla3
91	Udu
92	Djembe
93	CorkPop
94	MuteCuica
95	OpenCuica
96	Maracas
97	Cabasa
98	SynMaracas
99	Sagat
100	Tambourine
101	JingleBell
102	MarcTree1
103	MarcTree2
104	MuteTriang
105	OpenTriang
106	Flexatone
107	Agogo
108	Cowbell
109	SynCowbell
110	R-Timbal
111	HiTimbal
112	LoTimbal
113	Timbales
114	WoodBlockH
115	WoodBlockM
116	WoodBlockL
117	Claves
118	SynClaves
119	Castanet
120	CastanetV
121	FingerSnap
122	Snap
123	Viblaslap
124	GuiroS
125	GuiroL
126	Pull1
127	Pull2
128	WhistleS
129	WhistleL
130	HandClaps
131	SynClaps
132	MetalHitHi
133	MetalHitLo
134	GtScratch
135	GtrSlide
136	GtCutNois1
137	GtCutNois2
138	Chic1
139	Chic2

140	BassSlide
141	StringSlap
142	OrchHit
143	ImpactHitL
144	ImpactHitR
145	RaveHitL
146	RaveHitR
147	PhillyHit
148	BrassFall1
149	BrassFall2
150	BrassFall3
151	BrassFall4
152	Zap1
153	Zap2
154	ScratchHi
155	ScratchLo
156	ScratchDbl
157	Scratcha
158	Scratchb
159	Scratchc
160	Sword
161	Drop
162	BISS
163	BOOFN
164	BOOGETA
165	CHLACK
166	COOSH
167	COUGH
168	ISSH
169	POOM
170	Uhhh!
171	Samurai!
172	Growl 1
173	Monkey1
174	Monkey2
175	Rev.Kick
176	Rev.ConBD
177	Rev.Snare1
178	Rev.Snare2
179	Rev.Snare3
180	Rev.Cymbal
181	Rev.Tom1
182	Rev.Tom2
183	Kalimba1
184	Kalimba2
185	MusicBox1
186	MusicBox2
187	LogDrum1
188	LogDrum2
189	LogDrum3
190	LogDrum4
191	LogDrum5
192	Marimba1
193	Marimba2
194	Marimba3
195	Marimba4
196	Xylofon1
197	Xylofon2
198	Xylofon3
199	Vibe1
200	Vibe2
201	Vibe3
202	Vibe4
203	Celeste
204	Glocken1
205	Glocken2
206	Glocken3
207	BrightBell
208	MetalBell
209	Gamelan1

210	Gamelan2
211	Pole
212	FingCymbal
213	Tubular1
214	Tubular2
215	Tubular3
216	ChurchBell
217	GongHi
218	GongLo
219	MouthHarp1
220	MouthHrp1A
221	MouthHarp2
222	MouthHrp2A
223	Spectrum1
224	Spectrum2
225	Stadium
226	BrushNoise
227	WhiteNoise
228	Jetstar
229	Thing
230	TriRoll
231	Clicker1
232	Clicker2
233	Clicker3
234	CastRoll
235	Lore
236	Waterphone
237	Crickets
238	TronUp
239	FluteFX
240	Flutter
241	HarpUp
242	JungGliss
243	MalletLoop
244	Rain
245	Thunder
246	Wind
247	Seashore
248	SeashoreV
249	Stream
250	Bubble
251	Bird1
252	Bird2
253	Kitty
254	Dog
255	Growl2
256	Gallop
257	Laughing
258	LaughingV
259	Scream
260	Punch
261	HartBeat
262	Footstep1
263	Footstep2
264	Applause1
265	Applause2
266	Telephone1
267	Telephone2
268	DoorCreak
269	DoorSlam
270	CarEngine
271	CarStop
272	CarPass
273	CarCrash
274	GlassBreak
275	Siren
276	Train
277	Helicopter
278	GunShot1
279	GunShot2

280	MachineGun
281	LaserGun
282	Explosion
283	HandDrill
284	Metronome1
285	Metronome2
286	Thick Kick
287	Tight Kick
288	BigRock SD
289	FullRoomSD
290	StickHit 2
291	SideStick 2
292	CrashCym 2
293	Close HH 2
294	Pedal HH 2
295	Open HH 2
296	OpenCongaH
297	OpenCongaL
298	MtSlpConga
299	Maracas 2
300	Tambourin2
301	SleighBell
302	Agogo 2
303	Castanet S

Sounds processed with INFINITY™.



N5EX

KORG KORG INC.

15 - 12, Shimotakaido 1 - chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan.

ⓔ ⓕ ⓖ ⓙ ⓑ